Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:41

Link do produktu: https://zk-teco.pl/vex-b21l-p-110.html



VEX-B21L

Opis produktu

- Smart Video Outdoor Station
- Zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla budynków mieszkalnych
- Metody weryfikacji: rozpoznawanie twarzy z detekcją ruchu, karta IC i kod PIN
- Zsmart mobile APP

Funkcja

- Smart Video Outdoor Station
- Wbudowany system Linux
- Kompatybilność z aplikacją mobilną Zsmart
- Kontrola dostępu do drzwi poprzez rozpoznawanie twarzy (pojemność: 10,000 użytkowników)
- Kontrola dostępu do drzwi za pomocą karty IC (pojemność: 20 000 użytkowników)
- Samodzielna klawiatura
- Odporność na wodę i kurz w standardzie odpowiadającym IP65
- Kamera kolorowa CMOS 2MP z kątem widzenia 100°
- Obsługuje czujnik IR i detekcję ruchu, z wypełnieniem LED
- Kontroluje odblokowanie drzwi głównych i integruje się z systemem sterowania windą
- Obsługuje protokół SIP 2.0, integruje się z innymi urządzeniami SIP

Specyfikacja

System	Linux
BARAN	64 MB
ROM	128 MB
Panel przedni	Aluminium
Zasilacz	PoE (IEEE802.3af) lub DC 12V/2A
Moc czuwania	1.5 W
Moc znamionowa	9 W
Kamera	2MP, CMOS
Porty Ethernet	1 x RJ45, adaptacyjny 10/100 Mb/s
Wejście przez drzwi	Rozpoznawanie twarzy, karta IC (13,56MH
Port RS485	1
Przekaźnik wyjściowy	1
Przycisk wyjścia	1
Drzwi magnetyczne	1
Instalacja	Montaż podtynkowy
Środowisko aplikacji	Plenerowy
Wymiar	380 * 158 * 55,7 (mm)
Temperatura pracy	-40°C do +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +70°C
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Kodek audio	G.711

Redukcja echa	Tak
DTMF	RFC2833
Mikrofon	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Kodek wideo	H.264
Rozdzielczość wideo	1280x720
Kąt widzenia	100°(Średnica)
Maksymalna prędkość transferu obrazu	720p – 30 klatek na sekundę
Kompensacja światła	Białe światło LED
Protokół sieciowy	Protokół ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP,
Zawartość opakowania	VEX-B21L (Zasilacz nie jest dołączony), Pu wkręcania, Instrukcja obsługi
Przycisk	Mechaniczny
Wyświetlacz	4,3-calowy wyświetlacz TFT LCD
Rezolucja	480x272