



## Zwora ZK-ML180K

Numer katalogowy

**zk-ZW-58**

### Opis produktu

- Cichy
- Informacja LED (otwarte/zamknięte)
- Montaż na obręczy
- Bez zużycia mechanicznego
- Siła trzymania do 180 kg

### Funkcja

Zamki elektromagnetyczne służą do zamykania drzwi o dużej wytrzymałości lub drzwi ewakuacyjnych. Są one podłączone do kontroli dostępu i są one zasilane przez stabilizowanego zasilania w 12/24 VDC z akumulatora i zwolnić drzwi, gdy moc si off. Są one dostarczane przez Led i Rely poinformować drzwi jest otwarty lub zamknięty do kontroli dostępu. Z wbudowanym systemem monitorowania (sygnał otwarcia lub zamknięcia drzwi) i wariostorem w zestawie. Zestaw akcesoriów do montażu na obręczy na życzenie. ZK-ML180K obsługuje siłę trzymania 180 kg.

### Specyfikacja

Wysokość	170 mm
Szerokość	40mm
Głębokość	21 mm
Siła trzymania	180 kg / 300 funtów
Sygnalizacja	PROWADZONY
Monitorowanie kontaktu	NIE
Funkcjonowanie	12 V prądu stałego
Pobór prądu stałego	360 miliamperów