



Zwora ZK-ML500K

Numer katalogowy

zk-ZW-61

Opis produktu

- Cichy
- Informacja LED (otwarte/zamknięte)
- Montaż na obręczy
- Bez zużycia mechanicznego
- Siła trzymania do 500 kg

Funkcja

Zamki elektromagnetyczne służą do zamykania drzwi o dużym obciążeniu lub drzwi ewakuacyjnych. Są one podłączone do kontroli dostępu i są zasilane przez stabilizowane zasilanie w 12/24 VDC z podtrzymaniem baterijnym i zwolnić drzwi, gdy zasilanie jest wyłączony. Są one dostarczane przez Led i Rely poinformować drzwi jest otwarty lub zamknięty do kontroli dostępu.

Z wbudowanym systemem monitorowania (sygnał otwarcia lub zamknięcia drzwi) i warystorem w zestawie. Zestaw akcesoriów do montażu obręczy na życzenie. Funkcjonowanie 12 lub 24V. ZK-ML500K obsługuje siłę trzymania 500 kg.

Specyfikacja

Wysokość	265 mm
Szerokość	73mm
Głębokość	40mm
Siła trzymania	500 kg / 1200 funtów
Sygnalizacja	PROWADZONY
Monitorowanie kontaktu	TAK
Funkcjonowanie	12 V prądu stałego / 24 V prądu stałego
Pobór prądu stałego	400mA (12V prądu stałego) 200mA (24V)